

NOVINKA
SAMOUČENÍ
KÓDU

Baterie 12V/L 1028 23A

BZ3-1P

Bezdrátový zvonek

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 My ELEKTROBOCK CZ s.r.o.,
 tímto prohlašujeme, že výrobek
 BZ3-1P je ve shodě se základními
 požadavky a dalšími příslušnými
 ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
 Vydáno: 1.5.2004

SVĚTELNÁ
INDIKACE

DOSAŤ
AŽ 100 M

**Naučí se až 8 rozdílných kódů,
 zvonek je možné ovládat až
 8-mi různými vysílači.**

EB
 s.r.o.
 ELEKTROBOCK CZ
 MADE IN CZECH REPUBLIC



230 VAC
 NAPÁJENÍ PŘIJÍMAČE



IP 65
 ODOLNÉ PROTI DEŽI



433,92 MHz
 BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



LEAD FREE
 v souladu s RoHS



PRO SLUCHOVĚ
 POSTIŽENÉ

BEZDRÁTOVÝ DOMOVNÍ ZVONEK

se světelnou i zvukovou indikací, průchozí zásuvkou a unikátním systémem **SAMOUČENÍ AŽ 8-MI KÓDŮ.**

BZ3-1P

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
- 2, Do vysílače vložte baterii (viz obr.1,2,3).
- 3, Po stisknutí tl.vysílače zazní trojhlasý GONG s příjemným dozníváním a dioda na přijímači bliká cca 20s.

Pokud zvonek nezvoní, je nutné provést naučení kódu - viz.níže.

NAUČENÍ KÓDU:

- a, Krátce (na 1,5s) stiskněte funkční tlačítko přijímače (viz.obr.4). Dioda se rozbliká($f=2\text{Hz}$) a přijímač je připraven k naučení kódu.
- b, Stiskněte tlačítko vysílače.
- c, Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód příslušného vysílače a zvonek je připraven k použití.
- d, pro naučení dalších kódů, postupujeme stejným způsobem (opakujeme a, až c,)

Pozn.: je možné naučit až 8 kódů, další vyšší kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl.vysílače) je nutné opakovat postup a, až c,.

RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz.obr4) na dobu 4s. Vymazání paměti je indikováno rozsvícením diody.

(Prázdna paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 4s krátce blikne).

TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘIJÍMAČ

Napájení	230V/ 50 Hz
Spotřeba	5 VA
Dosah	až 100 m
Citlivost	< - 90 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C

VYSÍLAČ

Napájení	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 65
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	-20°C až 50°C

DOPORUČENÍ


Dosah soupravy může být na volné ploše až 100m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Přijímač ani vysílač neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

Dosah: v cihlovém domě.



Dosah: v panelovém domě.



Obr 1. Otvírání

Obr 2. Zavírání

Obr 3. Polarita baterie



Obr 4. Funkční tlačítko (na zadní straně přijímače)

BZ3-1P je vhodný pro nedoslýchavé lidi (optická indikace), do kanceláří, do hlučných prostor, jako přivolávací systém pro nemocné.

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje:

Razítko prodejny :

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
 Blanenská 1763
 664 34 Kuřim
 tel.: + 420 541 230 216
 Technická podpora (do 14h)
 mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

V případě záručního i pozáručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

