

Koncový spínač FR502

Objednací kód: PZ-FR502

Výška senzoru (mm): **91,6**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **mžikový spínač**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **kvádr**

Provedení ovládacího prvku: **páka s kladičkou**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Délka senzoru (mm): **30.8**

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Pouzdro podle normy: **Ano**

Materiál tělesa: **polymer**

Provedení elektrického připojení: **kabelový vstup PG**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství