

Nabíječka Li-ion akumulátorů 3,7V - NAMD-WI-LI3-1500
Všeobecné instrukce pro použití a základní technická data

Všeobecné instrukce

1. připojte konektory nabíječky na akumulátor
2. zkontrolujte správnost připojení, červeně označený konektor musí být vždy připojen na + pól akumulátoru
3. zapněte nabíječku do sítě
4. po zapnutí do sítě se rozsvítí červená LED - to znamená přítomnost napětí sítě a počátek nabíjení akumulátoru. Doba nabíjení akumulátoru závisí na jeho kapacitě v Ah (viz. níže Doporučená kapacita akumulátorů).
5. Upozornění: Nabíječka je určena pro akumulátory s kapacitou maximálně 30Ah
6. rozsvícení zelené LED - akumulátor je nabitý
7. po rozsvícení zelené LED odpojte nabíječku ze sítě a odpojte konektory z akumulátoru

Nabíječka je určena k nabíjení jednoho sériového Li-ion článku a je určena k provozu v suchých a větraných místnostech, nesmí být používána ve vlhku a v blízkosti tepelných zdrojů nebo hořlavých materiálů a otevřeného ohně. Při provozu nabíječky by provozní teplota neměla přestoupit +40°C. Nabíječku proto při provozu nezakrývejte.

Nerozebírejte nabíječku a neodstraňujte kryt nabíječky při provozu, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem!

Nabíječka je automatická, to znamená, že proces nabíjení (ve 3 etapách) je až do plného nabití akumulátoru řízen automaticky. Vzhledem k automaticky řízenému procesu nabíjení je však možné použít tuto nabíječku jako nabíječku udržovací, tzn., že může být na akumulátor připojena dlouhou dobu i po rozsvícení zelené LED.

Základní technická data nabíječky

Vstupní napětí:	100-240V, 50-60Hz
Max. Příkon:	1A
Jmenovité výstupní napětí:	4,2 V
Rozsah výstupního napětí:	3,7 V - 4,2 V
Max. nabíjecí proud:	1,5A
Doporučená kapacita akumulátorů:	maximálně 30 Ah
Rozsah pracovních teplot:	0 až +40°C.
Elektronická ochrana výstupu:	proti zkratu, proti přepólování
Certifikace:	CE, UL
Autorizovaný distributor:	AVACOM s.r.o., Ocelářská 659/5, Praha 9 - Libeň, 190 00
Záruční a pozáruční servis:	AVACOM s.r.o.