



Hlavní parametry

Označení přístroje	OF SD SDE SDV
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Compact Compact NG Compact Compact NR Easypact EasyPact CVS Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV
Typ nabídky	C4 C5
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Standardní
Funkce pomocných kontaktů	Vypnutí s předstihem Zapnutí s předstihem
Montáž	Nacvaknutím
[Ith] jmenovitý tepelný proud	6 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-12 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 660/690 V Kategorie použití AC-15 : 0,1 A síť: AC 50/60 Hz při 660/690 V Kategorie použití AC-15 : 1,5 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 2 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-15 : 4 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-15 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-15 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-15 : 6 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-12 : 0,6 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-12 : 2,5 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-12 : 6 A síť: DC při 24 V Kategorie použití DC-14 : 0,03 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-14 : 0,2 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 1 A síť: DC při 24 V
Minimální zátěž	100 mA při 24 V
Príslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Compact NS1600b...3200

Životní prostředí

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------