



Bezdrátový bateriový zvonek

BBZ5

1. Demontáž klipsy



2. Polarita baterií



3. Závěsný systém



DOSAH AŽ
80 M



433,92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ



LEAD FREE
v souladu s RoHS



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC


4. Otvírání



5. Zavírání




6. Polarita baterie



BEZDRÁTOVÝ BATERIOVÝ ZVONEK BBZ5

poslouží i jako mobilní pager, při práci na zahrádce i v kanceláři, návštěvu vždy uslyšíte. Navíc je vybaven klipsou pro pohodlné zavěšení např. na opasek.

- Při zazvonění vydá zvonek zvuk (GONG).
- Dosah až 80 m.
- Digitální kódování: 64 kódů.
- Radiový přenos signálu na $f = 433,92$ MHz.
- Jednoduchá a rychlá instalace.
- Možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT).



Doporučení:

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...). **Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT)!** Životnost baterie vysílače je cca 1,5 roku.

Přijímač ani vysílač neumisťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů. Dosah soupravy může být na volné ploše až 80 m.

V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení.

Doporučujeme:

Ochranný kryt tlačítka (KBT), který lze dokoupit



Technické parametry:

PŘIJÍMAČ

Napájení	2 x 1,5 V alka. baterie
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 80 m
Citlivost	< -86 dBm
Pracovní teplota	0°C až 50°C
Montáž	viz obr. 1, 2, 3

VYSÍLAČ

Napájení	12 V alka. L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 40
Životnost baterie	cca 1,5 roku
Pracovní teplota	0°C až 50°C
Montáž	viz obr. 4, 5, 6

Použití:

Náhrada drátového zvonku, kanceláře, přivolá manžela z garáže, přivolá pomoc pro nemocné.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763

664 34 Kuřim

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)


Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685/6

www.elbock.cz



V zástavbě:



Na volné ploše:



Na výrobek je záruka 2 roky. V případě V případě záručního i po-záručního servisu, zašlete kompletní soupravu na adresu výrobce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BBZ5 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Vydáno: 13.10.2009

MADE IN CZECH REPUBLIC



8 594012 220737