

CZ Pracovní světlo Thorsman 30W LED

SK Pracovné svetlo Thorsman 30W LED



IMT33099



 2850 lumen 30 W	 4500 K Denní světlo / přirodní bílá	 Ra>80	 IP54		IK07
 2 m 3 x 1,5 mm ² H07RN-F	 Životnost LED 50,000 hodin	 230-240V - 50Hz	 -25° až +40°C	 250 x 256 x 109	 ~ 1.8 kg

[CZ] Pracovní světlo Thorsman 30W LED

Tento návod k použití musí být uchováván pro budoucí použití.

POZOR!

- > Musí být splněny všechny místní, národní a regionální normy při používání a montáži tohoto zařízení.
- > Nedívejte se přímo do světla, protože oslňuje.
- > Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; když světelný zdroj dojde na konec své životnosti, musí být nahrazeno celé svítidlo.
- > Napájecí kabel není vyměnitelný, proto by měl být chráněn proti poškození naftou, benzínem a ostrým předmětem (hranou).
- > Toto zařízení není určeno k použití v blízkosti dětí.

Poznámka



Otevření krytky zásuvky

PRACOVNÍ SVĚTLO NENÍ ODOLNÉ PROTI STRÍKAJÍCÍ VODĚ.

NEOTVÍREJTE KRYTKU ZÁSUVKY KDYŽ JE VLHKO.

RIZIKO POŠKOZENÍ PRACOVNÍHO SVĚTLA

- Nepoužívejte toto pracovní světlo v situacích, kdy jsou přítomny hořlavé kapaliny, výpary nebo plyny.
- Pracovní světlo je odolné vůči vodě podle stupně ochrany IP (Ingress Protection) a dle způsobu jeho využívání.
- Zástrčka, která je dodávána s pracovním světlem, musí být používána pouze na suchých místech nebo ve vhodně dimenzovaných venkovních zásuvkách.


Nedodržení těchto pokynů může způsobit poškození zařízení.

Technická specifikace

Popis	Pracovní světlo Thorsman LED 30
Typ LED	SMD 5630 (80x)
Energetická třída	A+
Design	Navrženo v Dánsku
Zásuvky	1
EU design patent	CDR 002704684-0005
Max. zátěž zásuvky	16 A / 3600 W

Použití popruhu

- > Omotejte popruh kolem rukojeti pracovního světla a upevněte pásek pomocí háčku. Změňte úhel rukojeti tak, jak vám vyhovuje.
- > Popruh nesmí být používán na ostrých hranách a horkých površích.
- > Nezavěšujte pracovní světlo za napájecí kabel, vždy používejte popruh a po použití jej znovu uvolněte.
- > Popruh by neměl být používán, pokud používáte i zadní zásuvku.
- > Nevytahujte a nezavěšujte pracovní světlo kabely připojenými do zásuvky.



Symbol kladívka ukazuje, že toto svítidlo je speciálně navrženo tak, aby odolávalo hrubé manipulaci a nárazům lépe než běžné svítidlo pro domácnost.



Pracovní světlo nesmí být vyhozeno s domácím odpadem, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Při nekontrolované likvidaci odpadu, je třeba dodržovat pravidla a produkt musí být vrácen do městského sběrného dvoru.

Schneider
Electric