

RF Stmívatelný driver pro Toro 15W

Kód produktu: **ML-910.005.22.0**

Typ produktu: **RF-1009-300-15CC**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný zdroj konstantního proudu. Stmívání pomocí profi RF ovladačů, zdroj je vhodný ke stmívání svítidel McLED Toro 15W a 9W. Rozměry driveru: 178x46x22mm, výstupní proud max. 300mA, výkon 15W, vstupní napětí 220-240VAC.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **ne**

Stmívání 0-10 V: **ne**

Stmívání 1-10 V: **ne**

Stmívání DALI: **ne**

Stmívání DSI: **ne**

Stmívání DMX: **ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **ne**

Stmívání LineSwitch: **ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

ne

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

ne

Programovatelné stmívání: **ne**

RF stmívání: **ano**

Stmívání redukcí sinusovky: **ne**

Stmívání Touch and Dim: **ne**

Stmívání Zigbee: **ne**

Stmívání tlačítkem: **ne**

Bez stmívání: **ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **ano**

Určeno pro konstantní napětí: **ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **6 - 50**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **15 - 300**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **1 - 10**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **178**

Šířka [mm]: **46**

Výška [mm]: **22**

Stmívání Bluetooth: **ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **ne**

Kompatibilní s Casambi: **ne**

Podpora IFTTT: **ne**

Výkon: **15 W**

Materiál: **plast**

Umístění: **suché prostředí**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607132480**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 50**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**



