

Koncový spínač FR530 se závitem M20x1,5

Objednací kód: PZ-FR530-M2

Výška senzoru (mm): **105,5**

Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I_e u DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **mžikový spínač**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet kontaktů jako spínací kontakt: **1**

Tvar krabice: **kvádr**

Provedení ovládacího prvku: **páka s kladičkou**

S ukazatelem stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet kontaktů jako rozpínací kontakt: **1**

Pouzdro podle normy: **Ano**

Materiál tělesa: **plast**

Provedení elektrického připojení: **kabelový vstup PG**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP67**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz